LZ-800



1 -20

TEL:0755-89233819
FAX:0755-89233919
Email:info@ligentcn com http://www.ligentcn.com

8 ALA5 0 1 (ALA4) 2
9 ALA6 0-5(0-5V 0-10V 0-20mA) 1-5(1-5V 4-20mA) 5V 20mA
10 ALA61
11 ALA62
12 ALA63 0 1
13 ALA7
14 ALA8 OFF 0.1 9.9 0.1 9.9
15 SC 0 1 ,2 MODBUS
16 BAUD 600 19200
17 ADDR 00 99 00

CALIB

1 ENT CAL 52000
2 DD 1 2 5
3 POINT 0 4
4 A/D 0 13 0=0.0625 1=0.125 2=0.25 3=0.5 4=1 5=2 6=5 7=10 8=20 9=40 10=50 11=80 12=100 13=125
5 FLT 0 31 0 31
6 SPAN
7 COO
8 CSP

PASS

9 CSP CDP ENT ENT

= 8V × mV/V

ASCII

RS232 RS485 RS422

0 1 ASCII ; 600 1200 2400 4800 9600 19200 7 1 EVEN;

:STX 02H + 2BH - 2DH CR 0DH LF 0AH 0(30H) 1(31H) 2(32H) 3(33H) 4(34H) 5(35H) 6(36H) 7(37H) 8(38H) 9(39H) 00 99

A.

STX	W	D	a	b	c1	c2	c3	c4	c5	CR	LF

W(57H)

D 44H
a 0 4
b “+” “-”
c1 c2 c3 c4 c5 0 9 c5 1 2 5

STX	W	P	a	b	c1	c2	c3	c4	c5	CR	LF

W(57H)

P 50H
a 0 4
b “+” “-”
c1 c2 c3 c4 c5 0 9 c5 0 3
A/D

STX	W	A	a	b	c1	c2	c3	c4	c5	CR	LF

W(57H)

A 41H A/D
a 0 4
b “+” “-”
c1 c2 c3 c4 c5 0 9 c4 c5 00 13

STX	W	F	a	b	c1	c2	c3	c4	c5	CR	LF

W(57H)

F 46H
a 0 4
b “+” “-”
c1 c2 c3 c4 c5 0 9 c4 c5 00 31

STX	W	R	a	b	c1	c2	c3	c4	c5	CR	LF

W(57H)

CRC

8Bit 8Bit 4 8Bit 16Bit

Addr=01H 63H

REG1REG2=0002H

REG1REG2=0003H

9 E+	10 JK1-1	11 JK1-2	12 JK2-1	13 JK2-2	14 SH	15 L	16 N
1 S+	2 S-	3 E-	4 A	5 B	6 GND	7 O+	8 O-

( )

1 S+

2 S-

3 E-

4 A RXD(RS232) 485+(RS485) TX+(RS422)

TEL:0755-89233819

FAX:0755-89233919

Email:info@ligentcn com http://www.ligentcn.com